

# GENERADOR PORTÁTIL A GASOLINA THOR12000

# HYUNDAI

POWER PRODUCTS

## DESCRIPCIÓN

>> Generador portátil a gasolina, de alto rendimiento suministrando una regulación de tensión en una unidad compacta y robusta. De fácil uso y mantenimiento.

## BENEFICIOS

>> Potente motor de gasolina de **4 Tiempos** con bobina de cobre, emite bajas vibraciones y bajas emisiones de CO.

>> Sistema automático de apagado por bajo nivel de aceite para proteger el motor.

>> Equipado con **AVR** (regulador ajustable de voltaje). Protección de sobrecarga al detectar voltaje o revoluciones excesivas.

>> El cargador del generador mantiene siempre la batería de cargada y listo para utilizar en cualquier momento.

>> Está montado en un resistente bastidor tubular, incluye manubrio y ruedas para su fácil transportación dentro de espacios de trabajo reducidos.

>> Bajo consumo de combustible y bajo costo de mantenimiento.

>> Arranque manual y eléctrico.

## APLICACIONES

>> Ideal para el campo de la **construcción, conexión de herramientas eléctricas, y energía de respaldo en emergencias.**

## USOS



Emergencias del hogar



Construcción y herramientas

USO RUDO



**PROfesional**

GENERA MENOR



MENOR RUIDO



MENOR VIBRACIÓN



**1 AÑO GARANTÍA**

\*\*Las imágenes y datos técnicos que se visualizan son meramente ilustrativas. WORLD KOREI CORPORATION S.A. DE C.V. SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR CAMBIOS EN CUALQUIER MOMENTO SIN PREVIO AVISO Y SIN INCURRIR EN NINGUNA OBLIGACIÓN.\*\*

www.hyundaipower.com.mx

f Instagram YouTube Hyundai Power Mx

# GENERADOR PORTÁTIL A GASOLINA THOR12000

# HYUNDAI

## POWER PRODUCTS

**PROfesional**

### CARACTERÍSTICAS

>> Motor de alto rendimiento con bajo consumo de combustible gracias a su motor con válvulas (OHV).



>> Arranque manual y eléctrico, incluye batería.



>> Cuenta con 2 ruedas de transporte para facilitar la movilidad del generador.


>> Palanca de fácil acceso para abrir la compuerta del panel controlador.



>> Con llave de paso para el combustible.



>> Tanque de combustible de gran capacidad. Cuenta con mirilla de combustible.



>> Manubrio abatible para un mejor almacenamiento y ahorro de espacios.



>> Alerta de sobrecalentamiento. Este se activa cuando la herramienta que este conectado al generador sobrepase el amperaje de consumo, cortando el suministro de voltaje.

>> Bobina de cobre, para mayor conductividad eléctrica, también reduce los costos de operación y mayor capacidad térmica.

### PANEL DE CONTROL

>> Voltímetro digital

>> Switch de encendido / apagado

>> Salida DC 12V.

>> Alerta de sobrecalentamiento/ sobrevoltaje que protege al motor.

>> 2 Conexión AC 220 V.

>> 5 Conexiones AC 110 V.

>> Conexión a tierra.

USO  
RUDO



**1 AÑO GARANTÍA**

\*\*Las imágenes y datos técnicos que se visualizan son meramente ilustrativas. WORLD KOREI CORPORATION S.A. DE C.V. SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR CAMBIOS EN CUALQUIER MOMENTO SIN PREVIO AVISO Y SIN INCURRIR EN NINGUNA OBLIGACIÓN.\*\*

www.hyundaipower.com.mx

f i y t Hyundai Power Mx

# GENERADOR PORTÁTIL A GASOLINA THOR12000

# HYUNDAI

POWER PRODUCTS

## >> ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

VOLTAJE:	110 V / 220 V
FRECUENCIA:	60 Hz
POTENCIA MÁXIMA:	11500 W
POTENCIA NOMINAL:	10500 W
SALIDA DC:	12 V / 8.3 A
CORRIENTE ELÉCTRICA NOMINAL:	95.5 / 47.7 A
ARRANQUE:	Manual / Eléctrico
TIEMPO DE OPERACIÓN A PLENA CARGA:	7 Horas
TIEMPO DE OPERACIÓN CONTINUA A MEDIA CARGA:	10.5 Horas
DIMENSIONES:	71 X 56 X 56 CM

## >> ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL MOTOR

MOTOR:	HYUNDAI
TIPO DE MOTOR:	Motor de gasolina OHV monocilíndrico de 4 tiempos
REFRIGERACIÓN:	Por aire forzado
POTENCIA:	22 hp
RPM:	3600
CILINDRADA:	670 CC
DIÁMETRO X CARRERA:	99X87 mm
ÍNDICE DE COMPRESIÓN:	8.0:1
MÁX PAR:	45 N.m / 2500 rpm
CAPACIDAD DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE:	55 L
TIPO DE COMBUSTIBLE:	Gasolina +90 octanos
CONSUMO DE COMBUSTIBLE:	6 L/H
CAPACIDAD DEL TANQUE DE ACEITE:	1.5 L
TIPO DE ACEITE:	SAE 10W30
TIPO DE GOBERNADOR:	Centrífugo mecánico
CARBURADOR:	De válvula de aspiración plana
PESO EN SECO:	147 Kg
NIVEL DE RUIDO:	86 dB

## INCLUYE:



- >> Kit de herramientas para armado y cambio de bujía.
- >> Conector para 110v / 220 V.
- >> Batería de ácido
- >> Embudo para aceite



\*\*Las imágenes y datos técnicos que se visualizan son meramente ilustrativas. WORLD KOREI CORPORATION S.A. DE C.V. SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR CAMBIOS EN CUALQUIER MOMENTO SIN PREVIO AVISO Y SIN INCURRIR EN NINGUNA OBLIGACIÓN.\*\*

www.hyundaipower.com.mx

f Instagram YouTube Hyundai Power Mx